



NVIC – Kontrollerar alla avbrott



Fem uppsättningar register för olika funktioner, men med samma struktur. Vår processor har 82 avbrottsgenererande enheter, alltså har varje registeruppsättning 82 bitar.

- Interrupt Set Enable Registers, NVIC_ISERx
- Interrupt Clear Enable Registers, NVIC_ICERx
- Interrupt Set Pending Registers, NVIC_ISEPRx
- Interrupt Clear Pending Registers, NVIC_ICPRx
- Interrupt Active Bit Registers, NVIC_IABRx

Bestäm register **x** och bitnummer **bit** i NVIC

För vektor IRQ= n ($n = 0..81$):

$$x = n/32$$

dvs. **x** kan vara 0,1,2

$$bit = n - (32 * x),$$

dvs. **bit** kan vara 0..31

NVIC_ISER x

NVIC_ICER x

NVIC_ISPR x

NVIC_ICPR x

NVIC_IABR x

offset	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	mnemonic
0x000	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	NVIC_ISER0
0x004	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	NVIC_ISER1
0x008	Reserverat																SETENA[81:64]																NVIC_ISER2
0x080	CLRENA[31:0]																CLRENA[63:32]																NVIC_CER0
0x084	CLRENA[31:0]																CLRENA[63:32]																NVIC_CER1
0x088	Reserverat																CLRENA[81:64]																NVIC_CER2
0x100	SETPEND[31:0]																SETPEND[63:32]																NVIC_ISPR0
0x104	SETPEND[31:0]																SETPEND[63:32]																NVIC_ISPR1
0x108	Reserverat																SETPEND[81:64]																NVIC_ISPR2
0x180	CLRPEND[31:0]																CLRPEND[63:32]																NVIC_ICPR0
0x184	CLRPEND[31:0]																CLRPEND[63:32]																NVIC_ICPR1
0x188	Reserverat																CLRPEND[81:64]																NVIC_ICPR2
0x200	ACTIVE[31:0]																ACTIVE[63:32]																NVIC_IABR0
0x204	ACTIVE[31:0]																ACTIVE[63:32]																NVIC_IABR1
0x208	Reserverat																ACTIVE[81:64]																NVIC_IABR2

bit: en av ...

offset	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	mnemonic
0x000	SETENA[31:0]																SETENA[63:32]																NVIC_ISER0
0x004	SETENA[31:0]																SETENA[63:32]																NVIC_ISER1
0x008	Reserverat																SETENA[81:64]																NVIC_ISER2

x: ett av ...

Interna avbrott från periferikretsar



STM32F405xx
STM32F407xx

ARM Cortex-M4 32b MCU+FPU, 210DMIPS, up to 1MB Flash/192+4KB RAM, USB OTG HS/FS, Ethernet, 17 TIMs, 3 ADCs, 15 comm. interfaces & camera

Datasheet - production data





LQFP64 (10 x 10 mm)
LQFP100 (14 x 14 mm)
LQFP144 (20 x 20 mm)
LQFP176 (24 x 24 mm)


WLSP90

UFBGA176 (10 x 10 mm)


IC/OC/PWM or pulse counter and quadrature (incremental) encoder input

- Debug mode
 - Serial wire debug (SWD) & JTAG interfaces
 - Cortex-M4 Embedded Trace Macrocell™
- Up to 140 I/O ports with interrupt capability
 - Up to 136 fast I/Os up to 84 MHz
 - Up to 136 5 V-tolerant I/Os
- Up to 15 communication interfaces
 - Up to 3 x I²C interfaces (SMBus/PMBus)
 - Up to 4 USARTs/2 UARTs (10.5 Mbit/s, ISO 7816 interface, LIN, IrDA, modem control)
 - Up to 3 SPIs (42 Mbit/s), 2 with muxed full-duplex I²S to achieve audio class accuracy via internal audio PLL or external clock
 - 2 x CAN interfaces (2.0B Active)
 - SDIO interface
- Advanced connectivity
 - USB 2.0 full-speed device/host/OTG controller with on-chip PHY
 - USB 2.0 high-speed/full-speed device/host/OTG controller with dedicated DMA, on-chip full-speed PHY and ULPI
 - 10/100 Ethernet MAC with dedicated DMA: supports IEEE 1588v2 hardware, MII/RMII
- 8- to 14-bit parallel camera interface up to 54 Mbytes/s
- True random number generator
- CRC calculation unit
- 96-bit unique ID
- RTC: subsecond accuracy, hardware calendar

Reference	Part number
STM32F405xx	STM32F405RG, STM32F405VQ, STM32F405ZG, STM32F405QG, STM32F405OE
STM32F407xx	STM32F407VG, STM32F407VQ, STM32F407ZG, STM32F407VE, STM32F407ZE, STM32F407IE




Externa avbrott – via portpinnar från kretsar utanför enchipsdatorn.



Exempel: Avbrottsvektor och bitnummer i NVIC för Timer 6

Vi letar upp TIM6 i vektortabellen.
Den första kolumnen anger
avbrottets nummer i NVIC, dvs. 54.
Kolumnen längst till höger anger
offset för avbrottsvektorns placering
i vektortabellen:

52	settable	UART4	UART4 global interrupt	0x0000 0110
53	settable	UART5	UART5 global interrupt	0x0000 0114
54	settable	TIM6_DAC	TIM6 global interrupt, DAC1 and DAC2 underrun error interrupts	0x0000 0118
55	settable	TIM7	TIM7 global interrupt	0x0000 011C
56	settable	DMA2_Stream0	DMA2_Stream0 global interrupt	0x0000 0120



Vi har alltså avbrottsnummer 54 och får:
 $x = 54/32 = 1$, dvs. register NVIC_ xxxx1

Bit = $54 - 32 = 22$

Dvs: bit 22 i registren NVIC_ xxxx1

offset	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	mnemonic	
0x000																																	SETENA[31:0]	NVIC_ISER0
0x004																																	SETENA[63:32]	NVIC_ISER1
0x008																																	Reservat	NVIC_ISER2
0x080																																	CLRENA[31:0]	NVIC_CER0
0x084																																	CLRENA[63:32]	NVIC_CER1
0x088																																	Reservat	NVIC_CER2
0x100																																	SETPEND[31:0]	NVIC_ISPR0
0x104																																	SETPEND[63:32]	NVIC_ISPR1
0x108																																	Reservat	NVIC_ISPR2
0x180																																	CLRPEND[31:0]	NVIC_ICPR0
0x184																																	CLRPEND[63:32]	NVIC_ICPR1
0x188																																	Reservat	NVIC_ICPR2
0x200																																	ACTIVE[31:0]	NVIC_IABR0
0x204																																	ACTIVE[63:32]	NVIC_IABR1
0x208																																	Reservat	NVIC_IABR2

Exempel:

Vi sammanfattar i makrodefinitioner för avbrottsvektor, registerdefinitioner och bitnummer:

IRQ	priority	name	description	vector offset
-1	fixed	Reset	Reserved for reset stack pointer	0x0000 0000
-14	fixed	NMI	Non maskable interrupt. The RCC Clock Security System (CSS) is linked to the NMI vector.	0x0000 0004
-15	fixed	HardFault	Hard fault	0x0000 000C
-16	fixed	MemManage	Memory management	0x0000 0010
-17	fixed	BusFault	Pre-fetch fault, memory access fault	0x0000 0014
-18	fixed	UsageFault	Undefined instruction or illegal state	0x0000 0018
-19	fixed	SVCall	Reserved	0x0000 001C
-20	fixed	SystemError	System error call via SWI instruction	0x0000 0020
-21	fixed	DebugMonitor	Reserved	0x0000 0024
-22	fixed	Reserved	Reserved	0x0000 0028
-23	fixed	Reserved	Reserved	0x0000 002C
-24	fixed	Reserved	Reserved	0x0000 0030
-25	fixed	Reserved	Reserved	0x0000 0034
-26	fixed	Reserved	Reserved	0x0000 0038
-27	fixed	Reserved	Reserved	0x0000 003C
-28	fixed	Reserved	Reserved	0x0000 0040
-29	fixed	Reserved	Reserved	0x0000 0044
-30	fixed	Reserved	Reserved	0x0000 0048
-31	fixed	Reserved	Reserved	0x0000 004C

Relokerad avbrottsvektor: $0x2001C000 + 0x118 = 0x2001C118$

NVIC

Nested vectored interrupt controller (0xE000E100)

För varje avbrott kontrollerat av NVIC finns följande funktioner:

- Interrupt Set Enable Registers, NVIC_ISERx
- Interrupt Clear Enable Registers, NVIC_ICERx

Bitposition:

```
#define NVIC_TIM6_IRQ_BPOS (1<<22)
```

NVIC_ISER: $0xE000E100 + x*4$

```
#define NVIC_TIM6_ISER ((volatile unsigned int *) 0xE000E104)
```

NVIC_ICER: $0xE000E180 + x*4$

```
#define NVIC_TIM6_ICER ((volatile unsigned int *) 0xE000E184)
```

NVIC_ISPR: $0xE000E200 + x*4$


```
#define NVIC_TIM6_ISPR ((volatile unsigned int *) 0xE000E204)
```

NVIC_ICPR: $0xE000E280 + x*4$

```
#define NVIC_TIM6_ICPR ((volatile unsigned int *) 0xE000E284)
```

NVIC_IABR: $0xE000E300 + x*4$

```
#define NVIC_TIM6_IABR ((volatile unsigned int *) 0xE000E304)
```



Externa avbrott från periferikretsar



STM32F405xx
STM32F407xx

ARM Cortex-M4 32b MCU+FPU, 210DMIPS, up to 1MB Flash/192+4KB RAM, USB OTG HS/FS, Ethernet, 17 TIMs, 3 ADCs, 15 comm. interfaces & camera

Datasheet - production data





LQFP64 (10 x 10 mm)
LQFP100 (14 x 14 mm)
LQFP144 (20 x 20 mm)
LQFP176 (24 x 24 mm)


WLCSP90

LQFP176 (10 x 10 mm)


IC/OC/PWM or pulse counter and quadrature (incremental) encoder input

- Debug mode
 - Serial wire debug (SWD) & JTAG interfaces
 - Cortex-M4 Embedded Trace Macrocell™
- Up to 140 I/O ports with interrupt capability
 - Up to 136 fast I/Os up to 84 MHz
 - Up to 136 5 V-tolerant I/Os
- Up to 15 communication interfaces
 - Up to 3 x I²C interfaces (SMBus/PMBus)
 - Up to 4 USARTs/2 UARTs (10.5 Mbit/s, ISO 7816 interface, LIN, IrDA, modem control)
 - Up to 3 SPIs (42 Mbit/s), 2 with muxed full-duplex I²S to achieve audio class accuracy via internal audio PLL or external clock
 - 2 x CAN interfaces (2.0B Active)
 - SDIO interface
- Advanced connectivity
 - USB 2.0 full-speed device/host/OTG controller with on-chip PHY
 - USB 2.0 high-speed/full-speed device/host/OTG controller with dedicated DMA, on-chip full-speed PHY and ULP
 - 10/100 Ethernet MAC with dedicated DMA: supports IEEE 1588v2 hardware, MII/RMII
- 8- to 14-bit parallel camera interface up to 54 Mbytes/s
- True random number generator
- CRC calculation unit
- 96-bit unique ID
- RTC: subsecond accuracy, hardware calendar

Reference	Part number
STM32F405xx	STM32F405RG, STM32F405VQ, STM32F405ZG, STM32F405QG, STM32F405OE
STM32F407xx	STM32F407VG, STM32F407VQ, STM32F407ZG, STM32F407QE, STM32F407VE, STM32F407ZE, STM32F407IE




Externa avbrott – via portpinnar från kretsar utanför enchipsdatorn.



Externa avbrott

En portpinne kan konfigureras som avbrottsingång via EXTI-modulen (External interrupt/event controller)

Detta möjliggör avbrott från enheter utanför enchipdatorn, *externa avbrott*




		settable	enable	enable request for system service
6	7	settable	SysTick	System tick timer
0	8	settable	WWDG	Window Watchdog interrupt
1	9	settable	PVD	PVD through EXTI line detection interrupt
2	10	settable	TAMP_STAMP	Tamper and TimeStamp interrupts through the EXTI line
3	11	settable	RTC_WKUP	RTC Wakeup interrupt through the EXTI line
4	12	settable	FLASH	Flash global interrupt
5	13	settable	RCC	RCC global interrupt
6	14	settable	EXTI0	EXTI Line0 interrupt
7	15	settable	EXTI1	EXTI Line1 interrupt
8	16	settable	EXTI2	EXTI Line2 interrupt
9	17	settable	EXTI3	EXTI Line3 interrupt
10	18	settable	EXTI4	EXTI Line4 interrupt
11	19	settable	DMA1_Stream0	DMA1 Stream0 global interrupt
12	20	settable	DMA1_Stream1	DMA1 Stream1 global interrupt

Vektorer för externa avbrottskällor

Avbrottsingångar konfigureras i tre steg

- SYSCFG-modulen används för att koppla en GPIO-pinne från någon port till en specifik avbrottslina (1 av 16) .
- EXTI-modulen programmeras.
- NVIC-modulen (Nested vectored interrupt controller) programmeras för att hantera avbrott från denna avbrottsvektor (NVIC_ISERx).



Irq	Hanteringsrutin	Beskrivning
EXTI0_IRQn	EXTI0_IRQHandler	för IO-pinnar anslutna till avbrottslina 0
EXTI1_IRQn	EXTI1_IRQHandler	för IO-pinnar anslutna till avbrottslina 1
EXTI2_IRQn	EXTI2_IRQHandler	för IO-pinnar anslutna till avbrottslina 2
EXTI3_IRQn	EXTI3_IRQHandler	för IO-pinnar anslutna till avbrottslina 3
EXTI4_IRQn	EXTI4_IRQHandler	för IO-pinnar anslutna till avbrottslina 4
EXTI9_5_IRQn	EXTI9_5_IRQHandler	för IO-pinnar anslutna till avbrottslinor 5 till 9
EXTI15_10_IRQn	EXTI15_10_IRQHandler	för IO-pinnar anslutna till avbrottslinor 10 till 15

SYSCFG

EXTICRx används för att koppla IO-pinnar till processorns avbrottssystem

offset	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Register
0																																	SYSCFG_MEMRMP
4																																	SYSCFG_PMC
8																																	SYSCFG_EXTICR1
0xC																																	SYSCFG_EXTICR2
0x10																																	SYSCFG_EXTICR3
0x14																																	SYSCFG_EXTICR4
0x20																																	SYSCFG_CMPCR

EXTICRx är fyra kontrollregister med samma struktur:

offset	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Register
8	EXTI3[3:0]				EXTI2[3:0]				EXTI1[3:0]				EXTI0[3:0]				SYSCFG_EXTICR1
	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	


Bitarna i EXTICRx bestämmer hur en IO-pinne dirigeras till någon av de 16 avbrottslinorna EXTI0..EXTI15 genom att motsvarande fält skrivs med fyra bitar.

Undantag: PK[15:8] används ej.

0000: PA[x]	0001: PB[x]	0010: PC[x]	0011: PD[x]	0100: PE[x]	0101: PF[x]
0110: PG[x]	0111: PH[x]	1000: PI[x]	1001: PJ[x]	1010: PK[x]	

Exempel:

Koppla pinne PC0 till "Extern avbrott 0"



offset	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Register
8	EXTI3[3:0]				EXTI2[3:0]				EXTI1[3:0]				EXTI0[3:0]				SYSCFG_EXTICR1
	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	

0000: PA[x]	0001: PB[x]	0010: PC[x]	0011: PD[x]	0100: PE[x]	0101: PF[x]
0110: PG[x]	0111: PH[x]	1000: PI[x]	1001: PJ[x]	1010: PK[x]	

```

*SYSCFG_EXTICR1 &= 0xFFF0;      /* Nollställ bitfältet */
*SYSCFG_EXTICR1 |= 0x0002;      /* 0010 -> EXTI0[3:0] */


```

EXTI-modul

Totalt finns det 23 olika möjliga avbrottslinor i EXTI-modulen, i STM32F407 används de 16 första för externa avbrott. Några av dessa har gemensam avbrottsvektor.

Irq	Hanteringsrutin	Beskrivning
EXTI0_IRQn	EXTI0_IRQHandler	för IO-pinnar anslutna till avbrottslina 0
EXTI1_IRQn	EXTI1_IRQHandler	för IO-pinnar anslutna till avbrottslina 1
EXTI2_IRQn	EXTI2_IRQHandler	för IO-pinnar anslutna till avbrottslina 2
EXTI3_IRQn	EXTI3_IRQHandler	för IO-pinnar anslutna till avbrottslina 3
EXTI4_IRQn	EXTI4_IRQHandler	för IO-pinnar anslutna till avbrottslina 4
EXTI9_5_IRQn	EXTI9_5_IRQHandler	för IO-pinnar anslutna till avbrottslinor 5 till 9
EXTI15_10_IRQn	EXTI15_10_IRQHandler	för IO-pinnar anslutna till avbrottslinor 10 till 15


Irq	Beskrivning
EXTI16	PVD utgång fast ansluten till EXTI016
EXTI17	RTC "Alarm event" fast ansluten till EXTI017
EXTI18	USB OTG FS "Wakeup event" fast ansluten till EXTI018
EXTI19	Ethernet "Wakeup event" fast ansluten till EXTI019
EXTI20	USB OTG HS "Wakeup event" fast ansluten till EXTI020
EXTI21	RTC "Tamper and TimeStamp" fast ansluten till EXTI021
EXTI22	RTC "Wakeup event" fast ansluten till EXTI022



offset	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Register
0																																	EXTI_IMR
4																																	EXTI_EMR
8																																	EXTI_RTSR
0xC																																	EXTI_FTSR
0x10																																	EXTI_SWIER
0x14																																	EXTI_PR

Port pinnar Px 15 .. Px 0 (x=A,B,C,D,E,F)

EXTI– registren har samma struktur



EXTI_IMR (0x40013C00) Interrupt Mask Register

offset	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	mnemonic	
0										r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	r	w	EXTI_IMR


Kontrollerar EXTI 15

Kontrollerar EXTI 0

Exempel: Tillåt avbrott från EXTI0

```
*EXTI_IMR |= 1;
```

EXTI– triggfunktioner



EXTI_RTSR (0x40013C08) Rising Trigger Selection Register

offset	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	mnemonic
8																																	EXTI_RTSR

Exempel: Generera avbrott då insignalen från den pinne som “routats” till EXTI6 går från 0 till 1, dvs “positiv flank”:

```
*EXTI_RTSR |= 1<<6;
```



EXTI_FTSR (0x40013C0C) Falling Trigger Selection Register

offset	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	mnemonic
0xC																																	EXTI_FTSR


Exempel: Generera avbrott då insignalen från den pinne som “routats” till EXTI2 går från 1 till 0, dvs “negativ flank”:

```
*EXTI_FTSR |= 1<<2;
```


IRQ-FlipFlop - avbrottsvippor




IRQ-FlipFlop - funktion



Exempel: Aktivering och återställning av IRQ-signal (aktiv låg)



EXTI– ”software interrupt”



Avbrott kan också genereras av programvara.

Om avbrott är tillåtet för lina x, kan programvara ge detta avvaktande tillstånd genom att skriva '1' till motsvarande bit i EXTI_SWIER.


EXTI_SWIER (0x40013C10) Software Interrupt Event Register

offset	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	mnemonic
0x10										rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	EXTI_SWIER

Exempel: Generera avbrott hos EXTI3

```
*EXTI_SWIER |= 1<<3;
```


EXTI– "interrupt pending"



Om ett avbrott avvaktar är motsvarande bit 1 i EXTI_PR.

Men registret är också skrivbart och biten återställs till 0 genom att 1 skrivs till bitpositionen.

EXTI_PR (0x40013C14) Pending Register

offset	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	mnemonic
0x14																																	EXTI_PR

Exempel: Om ett avbrott avvaktar för EXTI15, "kvittera" (återställ) då detta.

```
if( *EXTI_PR & (1<<15) )
    *EXTI_PR |= 1<<15;
```

Konfigurering av *undantag*

